

Growatt ShineMaster-X

- Řízení až 124 střídačů
- Více metod komunikace
- Zabudovaný modul ochrany proti blesku
- Systém pro omezení exportu



P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W O

GROWATT

www.ginverter.com

Parametry	ShineMaster-X
Správa zařízení	
Max. počet připojených zařízení	124
Správa zařízení	
LAN	LAN x 1, 10 / 100 Mbps
RS485	COM x 4, 9600 / 38400 bps, 1000m
CAN	CAN2.0 x2, 100K / 250K / 500K
SIM karta	2G / 3G / 4G
Digitální / analogový vstup / výstup	DI x 5, DO x 2, AI x 4
Aktivní DO	12 V, 100 mA
Komunikační protokol	
Ethernet	Modbus-TCP
RS485	Modbus-RTU
Displej	
LED	LED x 5 - POWER, RUN/FAULT, WIFI/Bluetooth, LAN, 4G
WEB	Vložený web
USB	USB 2.0 x 1
APP	Uvedení do provozu přes Bluetooth/WIFI
Prostředí	
Rozsah provozní teploty	-30°C~60°C (-22°F~140°F)
Teplota skladování	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Relativní vlhkost (nekondenzující)	5%~95%
Max. provozní nadmořská výška	4,000m (13,123 ft)
Elektrické	
AC napájení	100~240 Vac, 50 Hz / 60 Hz
DC napájení	24 V, 1A
Mechanické	
Rozměry (Š x V x H)	232/40/140mm
Hmotnost	1.2kg
Stupeň krytí	IP20
Možnosti instalace	Montáž na stěnu, montáž na DIN rail, montáž na stůl
CE	

SOLSOL

SOLSOL s.r.o
 Králova 298/4, Brno, 616 00, ČR
 sales@solsol.cz
 www.solsol.cz